

BC Инфрачервен сензор за движение RAFI SR18

Монтажът на осветителното тяло да се извърши от компетентно лице съгласно настоящата инструкция. Моля, съхранявайте инструкцията.

Характеристики на продукта:

Обхват на действие: 180°

Захранващо напрежение: 220V-240VAC, 50Hz

Мощност: приблизително 0,5W

Разстояние на действие: max 12m (<24°C)

Височина на инсталиране: 1.8~2.5m

Време за задържане: 10sec - 15min (регулируемо)

Работна температура: -20°~+40°C

Външна осветеност: 3-2000LUX (регулируемо)

Степен на защита: IP44

Номинално натоварване: max 800W ЛНЖ (220V-240VAC)

Общи бележки и информация

Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на работа.

При свързване на сензора трябва да не се превишава препоръчителната номинална мощност.

Не се препоръчва сензорът да се използва за управление на люминесцентни лампи. Често включване и изключване може да намали живота на лампата.

Сензорът е предназначен за монтаж във вертикално положение върху неподвижни повърхности. Избягвайте монтирането в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатични или отоплителни уреди, както и насочването му към рефлекторни повърхности.

Инсталiranje

- Изключете електрозахранването.
- Развийте винтовете и освободете задния капак. Прекаряйте захранващя кабел през отвора на основата.
- Монтирайте основата на избраната повърхност.
- Свържете захранващите кабели и кабелите на лампата според схемата.
- Тествайте работата на сензора.
- Фиксирайте сензора към основата му с винтовете.

Тестване работата на сензора

- Преди да включите електрозахранването, завъртете копчето TIME в посока, обратна на часовниковата стрелка до 10s, а копчето LUX по посока на часовниковата стрелка към символа ☼.
- Включете електрозахранването и оставете сензора за 30sec за да влезе в работен режим. Ако няма движение в обхвата на действие на сензора, свързаната лампа ще изгасне след 7~13sec.
- За да тествате чувствителността на сензора към външната осветеност, завъртете копчето LUX в посока, обратна на часовниковата стрелка до положение 3. Лампата спира да работи дори при движение в обхвата на действие на сензора.
- Ако тествате сензора през деня, завъртете копчето LUX до символа ☾, в противен случай лампата няма да работи.

Възможни причини за смущения в работата на сензора.

- Лампата не светва:
 - Проверете захранването и свързването.
 - Проверете дали лампата не е повредена.
 - Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към външната осветеност.
 - Сензорът не реагира нормално:
 - Проверете дали пред сензора няма предмети.
 - Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока.
 - Проверете дали движещата се обект е в обсега на действие на сензора.
 - Проверете дали височината, на която е инсталиран сензора, е в рамките на препоръчителната.
 - Сензорът не изключва лампата:
 - Проверете дали в обсега на сензора няма движещ се обект.
 - Проверете дали копчето TIME не е оставено в позиция max.
 - Проверете захранването.
 - Уверете се, че в обхвата на сензора няма работещ климатик или друго отоплително тяло.
- Запазване на чистотата на околната среда:**
 - Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
 - Преди да изхвърлите сензора, изведен от експлоатация, се свържете с вносителя/ доставчика или следвайте инструкциите на организацията, занимаваща оползотворяване на отпадъците във вашия регион.

Отнася се до izdeljata, oznaceni със символ WEEE (зачертан контейнер за отпадъци):

- Означението WEEE посочва необходимостта от разделно събиране на отпадъците от електронно и електрическо оборудване.
- WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.
- The products thus marked must not be disposed of the standard waste bins together with other types of waste.
- Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

2. Така означените продукти не трябва да се изхвърлят в стандартните контейнери заедно с останалите видове отпадъци.

3. Тези продукти могат да се окажат вредни за околната среда и затова изискват специални форми на преработка, възстановяване, рециклиране и неутрализиране.

EN Infrared motion sensor RAFI SR18

Appliance mounting should be done by qualified electrician according to this manual.

Please, keep the instruction.

Product characteristics:

Detection Range: 180°

Power supply: 220V-240VAC, 50Hz

Power consumption: approx. 0.5W

Detection distance: max 12m (<24°C)

Installation height: 1.8~2.5m

Time delay: 10sec - 15min (adjustable)

Ambient temperature: -20°~+40°C

Ambient light: 3-2000LUX (adjustable)

Index of protection: IP44

Rated load: Max. 800W Special Purpose Lamp (220V-240VAC)

Common notes and information

Performing any activity with the power supply on constitutes potential hazard of electric shock. Prior to mounting, power supply must be switched off by using the main switch. Rated max load should be respected when connecting the sensor.

Sensor is recommended not to be used for fluorescent lampс control. Frequent switch on/off may shorten lamp life.

The sensor is designed for vertical mounting of non-movable surfaces. Avoid installation near areas with great temperature variations – close to air-conditioners or heaters, as well as toward to reflecting surfaces.

Installation

- Switch off power supply.
- Unscrew and remove the back base. Take the power wire through the hole of the base.
- Fix the base on the selected position with a screw.
- Connect the power and the load with corresponding terminal block according to the diagram.
- Test the sensor.
- Fix the sensor on the base with a screw.

Testing the sensor

- Before switching power supply on, turn TIME knob anticlockwise to min and the LUX knob clockwise to ☼.
- Switch power on and leave sensor for 30 sec to switch in work mode. If there is no movement in sensor detection area, lamp will be turned-off in 7~13sec.
- To test ambient light sensitivity, turn LUX knob anticlockwise to position 3. The lamp will be switched off even by movement in detection area.
- If testing in daylight, please turn LUX knob to ☾ (SUN) position otherwise the sensor lamp could not work.

Possible reasons for sensor malfunctions

- The lamp does not switch on:
 - Please check the power and load connect is correct.
 - Check if the load is good.
 - Check if the working light corresponds to the ambient light.
- The sensitivity is poor:
 - Please check if there is hinder in front of the detection window to effect receiving the signals.
 - Please check if the ambient temperature is too high.
 - Please check if the signals source is in the detection fields.
 - Please check if the installation height corresponds to the height showed in the instruction.
- The sensor can't shut the load automatically:
 - Check if there are continual signals in the detection fields.
 - Check if the time delay is set to the longest.
 - Please check if the power corresponds to the instruction.
 - Check if the temperature change obviously nears the sensor, such as air condition or central heating etc.

Keep the environment clean:

- Please dispose all the package elements separately into the appropriate corresponding material containers.
- Before disposing the sensor taken out of operation, contact the seller/ importer or refer to the guidelines of your local environment protection organizations.

Applies to the products labeled WEEE (crossed out waste bin):

1. WEEE label signifies the necessity of selective collection of waste electric and electronic equipment.

2. The products thus marked must not be disposed of the standard waste bins together with other types of waste.

3. Such products may be environmentally harmful and require special forms of processing, recovery, recycling and neutralization.

Bitte halten Sie die Anleitung.

Produkteigenschaften:

Erfassungsbereich: 180°

Stromversorgung: 220 V-240 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 0.5W

Erfassungsbereichweite: max 12m (<24 °C)

Einbauhöhe: 1,8 ~ 2,5 m

Zeitverzögerung: 10 s - 15 min (einstellbar)

Umgebungstemperatur: -20 ° ~ + 40 ° C

Umgebungslicht: 3-2000LUX (einstellbar)

Index des Schutzes: IP44

Nennlast: Max. 800W Special Purpose Lampe (220V-240VAC)

Gemeinsame Hinweise und Informationen

Darstellende jede Tätigkei, mit der Stromversorgung auf die potenzielle Gefahr eines Stromschlages. Vor der Montage, Stromversorgung muss durch mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden.

Nennlast max sollte beim Anschluss des Sensors eingehalten werden.

Sensor ist nicht empfehlenswert, für Leuchtstofflampen Steuerung verwendet werden. Häufiges Ein- / Ausschalten kann die Lebensdauer der Lampe verkürzen.

Der Sensor ist für eine vertikale Montage der unbeweglichen Oberflächen. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Gebieten mit großen Temperaturschwankungen - in der Nähe von Klimaanlage oder Heizungen sowie in Richtung auf reflektierenden Oberflächen.

Installation

- Spannungsvorsorgung abschalten.
- Lösen und entfernen Sie die Rück Basis. Nehmen Sie das Stromkabel durch das Loch der Basis.
- Befestigen Sie die Basis, auf der gewählten Position mit einer Schraube.
- Schließen Sie die Energie und die Last mit entsprechenden Anschlussblock nach dem Schema.
- Prüfen Sie den Sensor.
- Befestigen Sie den Sensor an der Basis mit einer Schraube.

Testen des Sensors

- Vor dem Schaltnetzteil an, schalten Sie TIME-Regler gegen den Uhrzeigersinn, um min und die LUX Knopf im Uhrzeigersinn um ☼.
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sensor für 30 Sekunden, um in Arbeitsmodus zu wechseln. Wenn es keine Bewegung im Sensorbereich wird Lampe in 7 ~ 13sec abgeschaltet werden.
- Um die Umgebungslichtempfindlichkeit zu testen, schalten LUX-Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn auf Position 3. Die Lampe wird ausgeschaltet, auch durch eine Bewegung im Erfassungsbereich umgeschaltet werden.
- Wenn der Test bei Tageslicht, schalten Sie bitte LUX-Regler ☾ (die Sonne) Position sonst der Sensor-Lampe konnte nicht arbeiten.

Mögliche Gründe für Sensorstörungen

➢ Die Lampe schaltet sich nicht ein:

- Bitte überprüfen Sie die Kraft und die Last an, ist richtig.
- Überprüfen Sie, ob die Last ist gut.
- Überprüfen Sie, ob das Arbeitslicht entspricht dem Umgebungslicht.
- Die Empfindlichkeit ist schlecht:
 - Bitte überprüfen Sie, ob es zu behindern vor dem Detektionsfenster zu bewirken Empfangen der Signale.
 - Bitte überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
 - Bitte überprüfen Sie, ob die Signale Quelle ist in den Erkennungsfeldern.
 - Bitte überprüfen Sie, ob die Einbauhöhe entspricht der Höhe zeigte, in der Anweisung.
- Der Sensor kann die Last automatisch nicht geschlossen:
 - Ob es kontinuierliche Signale in den Erkennungsfeldern.
 - Überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximal eingestellt ist.
 - Überprüfen, ob die Leistung entspricht der Anweisung.
 - Überprüfen Sie, ob die Temperaturänderung des Sensors offensichtlich näher, wie Klimaanlage oder Zentralheizung usw.

Halten Sie die Umwelt sauber:

- Bitte entsorgen Sie alle Paketelemente getrennt in die geeigneten entsprechenden Materialbehältern.
- Vor der Entsorgung des Sensors außer Betrieb genommen, mit dem Verkäufer / Importeur oder beziehen sich auf die Richtlinien der örtlichen Umweltschutzorganisationen.

Gilt für die Produkte beschriftet WEEE (gestrichlenen Mülltonnen):

- WEEE Label bedeutet die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten.
- Die so gekennzeichneten Produkte dürfen nicht zu den Standard-Abfallbehälter zusammen mit anderen Arten von Abfall zu entsorgen.
- Solche Produkte können umweltschädlich sein und erfordern spezielle Formen der Verarbeitung, Verwertung, Recycling und Neutralisation.

FR Mouvement à infrarouge capteur RAFI SR18

Montage de l'appareil doit être fait par un electricien qualifié, conformément à ce manuel.

S'il vous plaît, gardez l'instruction.

Caractéristiques du produit:

Plage de détection: 180 °

Alimentation: 220V-240V, 50Hz

Consommation: env. 0.5W

Distance de détection: 12m max (<24 °C)

Hauteur d'installation: 1,8 ~ 2,5 m

Retard: 10sec - 15min (réglable)

Température ambiante: -20 ° ~ + 40 ° C

La lumière ambiante: 3-2000LUX (réglable)

Indice de protection: IP44

Charge nominale: Max .800W lampes à usage spécial (220V-240V)

Des notes et des informations communes

Exercer toute activité avec l'alimentation constitue le danger potentiel d'électrocution. Avant le montage, l'alimentation doit être coupée à l'aide de l'interrupteur principal. Charge maximale nominale doit être respecté lors de la connexion du capteur.

Capteur est recommandé de ne pas être utilisé pour le contrôle des lampes fluorescentes. Interrupteur fréquente ON / OFF peut raccourcir la vie de la lampe. Le capteur est conçu pour un montage vertical des surfaces non-mobiles. Evitez l'installation à proximité des zones avec de grandes variations de température - à proximité de climatiseurs ou de chauffage, ainsi que vers de surfaces réfléchissantes.

Installation

- Couper l'alimentation.
- Dévissez et retirez la base arrière. Prenez le fil d'alimentation à travers le trou de la base.
- Fixer la base sur la position sélectionnée avec une vis.
- Branchez l'alimentation et de la charge d'un bornier correspondant selon le schéma.
- Testez le capteur.
- Fixer le capteur sur la base d'une vis.

Test du capteur

- Avant de commutation d'alimentation, tournez le bouton TIME dans le sens antihoraire à min et le bouton de droite pour LUX ☼.
- Mettre sous tension et laissez le capteur pendant 30 secondes pour passer en mode de travail. Si il n'y a pas de mouvement dans la zone de détection du capteur, la lampe sera activée-off dans 7 ~ 13sec.
- Pour tester la sensibilité de la lumière ambiante, tournez le bouton d'LUX sens anti-horaire en position 3. La lampe sera éteinte, même par un mouvement dans la zone de détection.
- Si les essais en plein jour, s'il vous plaît tourner LUX bouton à la position ☾ (le Soleil), sinon la lampe de capteur pourrait ne pas fonctionner.

Les raisons possibles de dysfonctionnements de capteurs

➢ La lampe ne passe pas sur:

- a. S'il vous plaît vérifier la puissance et charger Connect est correct.
- b. Vérifiez si la charge est bonne.
- c. Vérifiez si la lampe de travail correspond à la lumière ambiante.
- La sensibilité est mauvaise:
 - a. S'il vous plaît vérifier si il ya gêne en face de la fenêtre de détection pour effectuer la réception des signaux.
 - b. S'il vous plaît vérifier si la température ambiante est trop élevée.
 - c. S'il vous plaît vérifier si la source de signaux est dans les champs de détection.
 - ré. S'il vous plaît vérifier si la hauteur de l'installation correspond à la hauteur montré dans l'instruction.
- Le capteur ne peut pas arrêter automatiquement la charge:
 - a. Vérifiez si il ya des signaux continus dans les domaines de détection.
 - b. Vérifier si le temps de retard est réglé sur la plus longue.
 - c. Vérifiez si la puissance correspond à l'instruction.
- ré. Vérifiez si le changement de température se rapproche évidemment le capteur, tels que l'air conditionné ou le chauffage central, etc.

Garder l'environnement propre:

- S'il vous plaît disposer de tous les éléments du paquet séparément dans les conteneurs de matières correspondantes appropriées.
- Avant de jeter le capteur mis hors service, contacter le vendeur / importateur ou consulter les lignes directrices de vos organisations de protection de l'environnement local.

Valable pour les produits étiquetés DEEE (barré poubelles de déchets):

1. L'étiquette WEEE indique la nécessité de la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés aux poubelles normalisées ainsi que d'autres types de déchets.

3. Ces produits peuvent être nocifs pour l'environnement et nécessitent des formes particulières de traitement, la récupération, le recyclage et la neutralization

IT Sensore di movimento a infrarossi RAFI SR18

Montaggio dell'apparecchio deve essere eseguita da personale qualificato in base a questo manuale.

Si prega di tenere le istruzioni.

Caratteristiche del prodotto:

Gamma di rilevamento: 180 °

Alimentazione: 220V-240VAC, 50Hz

Consumo energia elettrica: c. 0.5W

Distanza di rilevazione: 12m max (<24 °C)

Altezza di installazione: 1.8 ~ 2.5m

Tempo di ritardo: 10sec - 15min (regolabile)

Temperatura ambiente: -20 ° ~ + 40 ° C

luce ambiente: 3-2000LUX (regolabile)

Indice di protezione: IP44

Carico nominale: max .800W speciale lampada Purpose (220V-240VAC)

Le note e le informazioni comuni

L'uso elettrico di qualsiasi attività con l'alimentazione elettrica sulla costituisce potenziale pericolo di scossa elettrica. Prima del montaggio, alimentazione deve essere spento utilizzando l'interruttore principale.

Carico massimo nominale dovrebbe essere rispettato quando si collega il sensore. Sensore raccomanda di non essere utilizzata per controllare le lampade fluorescenti. interruttore frequente on / off può ridurre la durata della lampada.

Il sensore è progettato per il montaggio verticale delle superfici non mobili. Evitare l'installazione in prossimità di aree con grandi variazioni di temperatura - vicino a condizionatori d'aria o riscaldatori, così come verso di superfici riflettenti.

Installazione

- Spegnere alimentazione.
- Svitare e rimuovere la base posteriore. Prendere il cavo di alimentazione attraverso il foro della base.
- Fissare la base sulla posizione selezionata con una vite.
- Collegare l'alimentazione e il carico con corrispondente morsettero secondo lo schema.
- Verificare il sensore.
- Fissare il sensore sulla base con una vite.

Test del sensore

- Prima il passaggio di corrente, ruotare la manopola in senso antiorario TEMPO a min e la manopola LUX in senso orario per.
- Accendere il potere e lasciare sensore per 30 secondi per passare in modalità di lavoro. Se non c'è movimento nella zona di rilevamento del sensore, la lampada si accenderà-off in 7 ~ 13sec.
- Per provare ambiente sensibilità alla luce, girare LUX manopola in senso antiorario alla posizione 3. La lampada si spegne anche dal movimento in area di rilevamento.
- Se il test alla luce del giorno, si prega di ruotare la manopola LUX in posizione (SUN), altrimenti la lampada sensore potrebbe non funzionare.

Possibili causa di malfunzionamento del sensore

- La lampada non si accende:
 - un. Si prega di verificare la potenza e caricare il collegamento è corretto.
 - b. Controllare se il carico è buona.
 - c. Controllare se la luce di lavoro corrisponde alla luce ambientale.
 - La sensibilità è scarsa:
 - un. Controllare se c'è ostacolare davanti alla finestra di rilevamento per effettuare la ricezione dei segnali.
 - b. Si prega di verificare se la temperatura ambiente è troppo alta.
 - c. Si prega di verificare se la sorgente dei segnali è nei campi di rilevamento.
 - d. Si prega di verificare se l'altezza di installazione corrisponde all'altezza mostrato nelle istruzioni.
 - Il sensore non può chiudere il carico automaticamente:
 - un. Verificare se ci sono segnali continui nei campi di rilevamento.
 - b. Controllare se il ritardo è impostato il più lungo.
 - c. Controllare se la potenza corrisponde all'istruzione.
 - d. Controllare se la variazione di temperatura si avvicina ovviamente il sensore, come aria condizionata o riscaldamento etc.
- Mantenere l'ambiente pulito:**
 - Si prega di smaltire tutti gli elementi del pacchetto separatamente nelle apposti contenitori materiale corrispondente.

1. Prima di smaltire il sensore preso fuori servizio, contattare il rivenditore / importatore o fare riferimento alle linee guida delle vostre organizzazioni di protezione dell'ambiente locale.
Valable pour les produits étiquetés DEEE (barré poubelles de rifiuti):

1. Etichetta WEEE indica la necessità della raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.

2. I prodotti così selezionati non devono essere smaltiti ai cassonetti per rifiuti normali insieme ad altri tipi di rifiuti.

3. Tali prodotti possono essere nocivi per l'ambiente e richiedono particolari forme di trattamento, il recupero, il riciclaggio e la neutralizzazione.

SP Sensor de movimiento infrarrojo RAFI SR18

El montaje del aparato debe ser realizado por un electricista cualificado de acuerdo con este manual.

Por favor, guarde las instrucciones.

Características de producto:

Alcance de detección: 180 °

Fuente de alimentación: 220V-240VAC, 50Hz

Consumo de energía: approx. 0.5W

Distancia de detección: máx. 12m (<24 °C)

Altura de la instalación: 1.8 ~ 2.5m

Tiempo de retardo: 10sec - 15min (ajustable)

Temperatura ambiente: -20 ° ~ + 40 ° C

Luz ambiental: 3-2000LUX (ajustable)

Índice de protección: IP44

Carga clasificada: Máximo .800W Lámpara de propósito especial (220V-240VAC)

Notas e informacion comunes

La realización de cualquier actividad con la fuente de alimentación eléctrica constituye un riesgo potencial de descarga eléctrica. Antes de montar la fuente de alimentación debe desconectarse utilizando el interruptor principal. Se debe respetar la carga máxima asignada al conectar el sensor.

Se recomienda no utilizar el sensor para el control de las lámparas fluorescentes. El encendido / apagado frecuente puede acortar la vida útil de la lámpara.

El sensor está diseñado para el montaje vertical de superficies no móviles. Evite la instalación cerca de áreas con grandes variaciones de temperatura - cerca de aire acondicionado o calentadores, así como hacia superficies reflectantes.

Instalación

- Apague la fuente de alimentación.
- Desenrosque y retire la base posterior. Tome el cable de alimentación a través del orificio de la base.
- Fije la base en la posición seleccionada con un tornillo.
- Conecte la alimentación y la carga con el bloque de terminales correspondiente de acuerdo con el diagrama.
- Pruebe el sensor.
- Fije el sensor en la base con un tornillo.

Prueba del sensor

- Antes de encender la fuente de alimentación, gire la perilla TIME en el sentido de las agujas del reloj para min y la perilla LUX en el sentido de las agujas del reloj.
- Encienda y deje el sensor

Se vztahuje na výrobky označené WEEE (přeskrtnutá popelnice):

- WEEE štítek znamená nutnost tříděného sběru odpadu elektrických a elektronických zařízení.
- Produkty označené tedy nesmí být likvidován na standardní odpadkové koše spolu s jinými druhy odpadu.
- Tyto produkty mohou být škodlivé pro životní prostředí

SL Infrardečnický senzor gibanje RAFI SR18

Montáž aparata je treba storiti s kvalificirano električar po teh navodilih.
Prosimo, da navodila.

Lastnost izdelka:
Območje zaznavanja: 180 °
Napajanje: 220V~240VAC, 50Hz
Poraba energije: pribl. 0.5W
Odkrivanje razdalja: max 12m (<24 °C)
Vgradna višina: 1,8 ~ 2,5 m
Časovni zamik: 10s - 15min (nastavljivo)
Temperatura okolice: -20 ° + 40 °C
Ambient light: 3-2000LUX (nastavljivo)
Indeks zaščite: IP44
Nazivna obremenitev: Max .800W Special Purpose Lamp (220V~240VAC)

Skupne pojasnila in informacije

Kakršno koli dejavnost s oskrbo z električno energijo na predstavlja potencialno nevarnost električnega udara. Pred montažo, oskrbo z električno energijo, je treba izklopiti s pomočjo glavnega stikala.

Nazivna nosilnost je treba upoštevati pri priključitvi senzorja. Senzor ni priporočljivo uporabljati za fluorescenčno kontrolo svetilke. Pogosta stikala za vklop / izklop lahko skrajša življenjsko dobo žarnice.

Senzor je namenjen za vertikalno vgradnjo brez premičnih površin. Izogibajte namestitve v bližini območja z velikimi temperaturnimi nihanji - v bližini klimatskih naprav ali grelci, kot tudi v smeri, da odbojnih površin.

Namestitvev

- Izklopite napajanje.
- Odvijte in odstranite hrbtni osnove. Sprejmite napajalni kabel skozi luknjo na dnu.
- Pritrditri podstavek na izbranem položaju z vijakom.
- Priključite moč in obremenitev z ustreznimi sponke v skladu z načrtom.
- Preverite senzor.
- Pritrдите senzor na bazo z vijakom.

Testiranje senzor

- Pred vklopom napajanja na zavijemo TIME gumb v nasprotni smeri MIN in gumb LUX v smeri urinega kazalca.
- Stikalo vklop in pustimo senzor za 30 sekund, da preklopite v načinu dela. Če ni gibanje v območju zaznavanja senzorja, bo svetilka obrnjen-off v 7. ~ 13sec.
- Za testiranje občutljivost osvetljenosti, zavijemo LUX gumb nasprotni smeri urinega kazalca v položaj 3. Žarnica se izklopi tudi s premeščanjem na področju odkrivanja.

Če testiranje pri dnevnih svetlobi, se obrnite LUX gumb na položaj (ne) sicer senzor žarnica ne more delovati.
Možni razlogi za senzorskih okvar
➤ Žarnica ne vklopi:
a. Prosimo, preverite moč in obremenitev povezavo, je pravilna.
b. Preverite, če je tovar dobro.
c. Preveri, če je delovna luk ustreza sobni svetlobi.
➤ Občutljivost je slaba:
a. Samo preveri, če je ovira pred oknom detekcije za izvedbo prejema signala.
b. Preverite, če je temperatura okolice previsoka.
c. Preverite, če se vir signala je na področjih odkrivanja.
d. Preverite, če je vgradna višina ustreza višina pokazala v navodilih.

➤ Senzor ne more samodejno zapre obremenitev:
a. Preverite, če so nenhno signali na področjih odkrivanja.
b. Preverite, ali je časovni zamik nastavljen na najdaljši.
c. Preverite, ali je moč ustreza navodilu.
d. Preverite, ali je sprememba temperature očitno bliža senzor, kot klimo ali centralno ogrevanje itd
Ohranjanje čistega okolja:
1. Prosimo, da vse pakete elemente ločeno v ustreznih ustreznih materialnih posadah.
2. Preden zavrzete tipalo vzame iz obratovanja, se obrnite na prodajalca / uvoznika ali se sklicevati na smernice svojih lokalnih organizacij za varstvo okolja.

Večja za izdelke z oznako OEEO (prečrtan koš za odpadke):
1. OEEO oznaka pomeni potrebo po ločenem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme.
2. Tako označeni izdelki ne smejo odlagati na standardne posode za odpadke, skupaj z drugimi vrstami odpadkov.
3. Takšni proizvodi so lahko škodujejo okolju in potrebujejo posebne oblike obdelave, predelave, recikliranja in nevtralizacijo.

SK Pohybové židlo RAFI SR18
Montáž zariadenia by malo byť vykonané len kvalifikovaný električár v súlade s týmto návodom.
Prosím, majte inštrukcie.
Charakteristika produktu:
Rozsah detekcie: 180 °
Napájanie: 220V~240VAC, 50Hz
Spotreba: cca. 0.5W
Detekčná vzdialenosť: max 12 m (<24 °C)
Instalačná výška: 1,8 až 2,5 m
Časové oneskorenie: 10 s - 15 min (nastaviteľná)
Okolité teplota: -20 ° + 40 °C
Okolité osvetlenie: 3-2000LUX (nastaviteľná)
Index ochrany: IP44
Menovité zaťaženie: Max .800W Special Purpose lampy (220V~240VAC)

Spoločné poznámky a informácie

Vykonávajúci akékoľvek činnosti s napájaním na predstavuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred montážou napájanie je nutné vypnúť pomocou hlavného vypínača.

Menovitá nosnosť je potrebné rešpektovať pri pripojení senzora.
Snímač sa neodporúča používať pre žiarivkové kontroly. Časť zapnutie / vypnutie môže skrátiť životnosť lampy.
Snímač je určený pre vertikálnu montáž bez pohyblivých plôch. Vyhnete sa inštalácii v blízkosti oblastí s veľkými teplotnými rozdielmi - v blízkosti klimatizácií alebo vykurovacích telies, ako aj smerom k odrazovým plôch.

Nazivna nosilnost je treba upoštevati pri priključitvi senzorja. Senzor ni priporočljivo uporabljati za fluorescenčno kontrolo svetilke. Pogosta stikala za vklop / izklop lahko skrajša življenjsko dobo žarnice.
Senzor je namenjen za vertikalno vgradnjo brez premičnih površin. Izogibajte namestitve v bližini območja z velikimi temperaturnimi nihanji - v bližini klimatskih naprav ali grelci, kot tudi v smeri, da odbojnih površin.

Instalácia
1. Vypnite napájanie.
2. Odskrutkujte a zložte zadný základne. Sa napájací vodič otvorom základne.
3. Pripievnte základňu na zvolenej pozícii so skrutkovo.
4. Pripojte napájanie a zaťažo so zodpovedajúcim svorkovnici podľa schémy.
5. Otestujte senzor.
6. Pripievnte snímač na základni skrutkovo.
Testovanie snímača
1. Pred zapnutí napájania, otočte gombíkom TIME proti smeru hodinových ručičiek min a LUX smeru hodinových ručičiek pre.
2. Zapnite napájanie a nechajte senzor po dobu 30 sekúnd pre prepnutie do režimu práce. Pokiaľ nie je žiadny pohyb v oblasti detekcie senzora, bude lampa byť otočený-off v 7 ~ 13sec.
3. Ak chcete otestovať citivosť okolitého svetla zapnúť LUX gombík proti smeru hodinových ručičiek do polohy 3. lampa sa vypne aj pri pohybe v detekčnej oblasti.
4. Ak je testovanie za denného svetla, obráťte LUX gombíkom do polohy (SUN), inak senzor lampa nemohol fungovať.
Možné príčiny poruchy snímačov

➤ Lampa nezapne:
a. Skontrolujte napájanie a zaťaženie pripojenia je správne.
b. Skontrolujte, či je zaťaženie je dobré.
c. Skontrolujte, či je pracovné svetlo zodpovedá okolitého svetla.
➤ Citivosť je zlý:
a. Skontrolujte, či je prekážkou v prednej časti okna detekcie pre uzatvorenie prijímanie signálov.
b. Skontrolujte, či je okolité teplota príliš vysoká.
c. Skontrolujte, či je zdroj signálu je v detekčných poliach.
d. Prosím, skontrolujte, či je stavebná výška zodpovedá výške ukáza, v inštrukcii.

➤ Snímač nemožno automaticky vypne záťaž:
a. Skontrolujte, či existuje neustále signály detekčných poliach.
b. Skontrolujte, či je časové oneskorenie je nastavená na najdlhšie.
c. Skontrolujte, či je sila zodpovedá pokynu.
d. Skontrolujte, či je zmena teploty zrejme bližší senzor, ako je klimatizácia alebo kúrenie atď
Dbať na čistotu prostredia:
1. Zlikvidujte všetky balíky prvky oddelene do príslušných zodpovedajúcich materiálových kontajnerov.
2. Pred likvidáciou senzor vyradená z prevádzky, obráťte sa na predajcu / dovozcu alebo odkážuji na usmernenia svojich miestnych organizácií na ochranu životného prostredia.

Se vztahuje na výrobky označené WEEE (prečiarknutá popelnica):
1. WEEE štítko znamená nutnosť triedeného zberu odpadu elektrických a elektronických zariadení.
2. Výrobky označené teda nesmú byť likvidované na štandardnej odpadkovej koše spolu s inými druhmi odpadov.
3. Tieto produkty môžu byť škodlivé pre životné prostredie a vyžadujú osobitné formy spracovania, recyklovania a nevtralizáciu.

RU Инфракрасный датчик движения RAFI SR18
Устройство монтаж должны производиться квалифицированным электриком в соответствии с данной инструкцией.
Пожалуйста, держите инструкцию.
Характеристики продукта:
Дальность обнаружения: 180 °
Питание: 220V~240VAC, 50Гц
Потребляемая мощность: ок. 0.5W
Расстояние обнаружения: макс 12м (<24 °C)
Высота установки: 1,8 ~ 2,5 м
Время задержки: 10 сек - 15 мин (регулируемая)
Температура окружающей среды: -20 ° + 40 °C
Окружающий свет: 3-2000LUX (регулируемый)
Индекс защиты: IP44
Номинальная нагрузка: Макс .800W специального назначения лампа (220V~240VAC)

Общие замечания и информация
Выполнение любой деятельности с блоком питания на потенциальную опасность представляет поражения электрическим током. До монтажа, питания должен быть выключен с помощью главного выключателя.
Номинальная допустимая нагрузка должна уважаться при подключении датчика.

Датчик не рекомендуется использовать для люминесцентных ламп контроля. Частое включение / выключение может сократить срок службы лампы.
Датчик предназначен для вертикального монтажа неподвижными поверхностями. Избегайте установки вблизи районов с большим колебанием температуры - близко к кондиционерам или обогревателей, а также к отражению поверхности.
Установка
1. Выключите питание.
2. Откройте и снимите заднюю базу. Возьмем провод питания через отверстие основания.
3. Закрепите основание на выбранном положении с помощью винта.
4. Подключите питание и нагрузки с соответствующей клеммной колодке согласно схеме.
5. Проверьте датчик.
6. Закрепите датчик на базе с помощью винта.

Тестирование датчика

1. Перед включения питания, вернуть время ручку против часовой стрелки, чтобы мин и ручку по часовой стрелке до LUX ☼.
2. Включите питание и оставьте датчик в течение 30 секунд, чтобы перейти в режим работы. Если нет движения в зоне обнаружения датчика, лампа будет выключено в 7 ~ 13sec.
3. Чтобы проверить чувствительность окружающего света, поверните ручку ЛЮКС против часовой стрелки в положение 3. Лампа будет выключена даже при движении в зоне обнаружения.
4. Если тестирование в дневное время, пожалуйста, включите LUX ручку в положение ☼ (солнце) в противном случае лампа датчик может не работать.
Возможные причины неисправностей датчиков
➤ Лампа не включается:
a. Пожалуйста, проверьте питание и подключения загрузит правильно.
b. Проверьте, если нагрузка хороша.
c. Проверьте рабочее освещение соответствует окружающего света.
➤ Чувствительность беден
a. Пожалуйста, проверьте есть ли препятствовать перед окном обнаружения для осуществления приема сигналов.
b. Пожалуйста, проверьте, если температура окружающего воздуха слишком высока.
c. Пожалуйста, проверьте, если источник сигнала находится в области обнаружения.
d. Пожалуйста, проверьте, если высота установки соответствует высота показали в инструкции.
➤ Датчик не может закрыть нагрузку автоматически:
a. Проверьте, если есть постоянные сигналы в области обнаружения.
b. Проверьте, если время задержки устанавливается в самый длинный.
c. Проверьте, если питание соответствует инструкции.
d. Проверьте, если изменение температуры, очевидно, приближается датчик, например, кондиционер или центральное отопление и т.д.

Сохраните окружающую среду чистой:
1. Пожалуйста, отчуждать все элементы пакета отхода в соответствующих соответствующего материала контейнер.
2. Перед утилизацией датчик выведен из эксплуатации, обращайтесь к продавцу / импортер или обратитесь к руководству ваших местных организаций по защите окружающей среды.

Относится к продуктам помечены WEEE (зачеркнуто отходов BIN):

Устройство монтаж должны производиться квалифицированным электриком в соответствии с данной инструкцией.

Пожалуйста, держите инструкцию.

Характеристики продукта:
Дальность обнаружения: 180 °
Питание: 220V~240VAC, 50Гц
Потребляемая мощность: ок. 0.5W
Расстояние обнаружения: макс 12м (<24 °C)
Высота установки: 1,8 ~ 2,5 м
Время задержки: 10 сек - 15 мин (регулируемая)
Температура окружающей среды: -20 ° + 40 °C
Окружающий свет: 3-2000LUX (регулируемый)
Индекс защиты: IP44
Номинальная нагрузка: Макс .800W специального назначения лампа (220V~240VAC)
Общие замечания и информация
Выполнение любой деятельности с блоком питания на потенциальную опасность представляет поражения электрическим током. До монтажа, питания должен быть выключен с помощью главного выключателя.
Номинальная допустимая нагрузка должна уважаться при подключении датчика.

Датчик не рекомендуется использовать для люминесцентных ламп контроля. Частое включение / выключение может сократить срок службы лампы.
Датчик предназначен для вертикального монтажа неподвижными поверхностями. Избегайте установки вблизи районов с большим колебанием температуры - близко к кондиционерам или обогревателей, а также к отражению поверхности.
Установка
1. Выключите питание.
2. Откройте и снимите заднюю базу. Возьмем провод питания через отверстие основания.
3. Закрепите основание на выбранном положении с помощью винта.
4. Подключите питание и нагрузки с соответствующей клеммной колодке согласно схеме.
5. Проверьте датчик.
6. Закрепите датчик на базе с помощью винта.

Тестирование датчика
1. Перед включения питания, вернуть время ручку против часовой стрелки, чтобы мин и ручку по часовой стрелке до LUX ☼.
2. Включите питание и оставьте датчик в течение 30 секунд, чтобы перейти в режим работы. Если нет движения в зоне обнаружения датчика, лампа будет выключено в 7 ~ 13sec.
3. Чтобы проверить чувствительность окружающего света, поверните ручку ЛЮКС против часовой стрелки в положение 3. Лампа будет выключена даже при движении в зоне обнаружения.
4. Если тестирование в дневное время, пожалуйста, включите LUX ручку в положение ☼ (солнце) в противном случае лампа датчик может не работать.

Возможные причины неисправностей датчиков
➤ Лампа не включается:
a. Пожалуйста, проверьте питание и подключения загрузит правильно.
b. Проверьте, если нагрузка хороша.
c. Проверьте рабочее освещение соответствует окружающего света.
➤ Чувствительность беден
a. Пожалуйста, проверьте есть ли препятствовать перед окном обнаружения для осуществления приема сигналов.
b. Пожалуйста, проверьте, если температура окружающего воздуха слишком высока.
c. Пожалуйста, проверьте, если источник сигнала находится в области обнаружения.
d. Пожалуйста, проверьте, если высота установки соответствует высота показали в инструкции.
➤ Датчик не может закрыть нагрузку автоматически:
a. Проверьте, если есть постоянные сигналы в области обнаружения.
b. Проверьте, если время задержки устанавливается в самый длинный.
c. Проверьте, если питание соответствует инструкции.
d. Проверьте, если изменение температуры, очевидно, приближается датчик, например, кондиционер или центральное отопление и т.д.

Сохраните окружающую среду чистой:
1. Пожалуйста, отчуждать все элементы пакета отхода в соответствующих соответствующего материала контейнер.
2. Перед утилизацией датчик выведен из эксплуатации, обращайтесь к продавцу / импортер или обратитесь к руководству ваших местных организаций по защите окружающей среды.

1. WEEE этикетки означает необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

2. Таким образом, отмечены продукты не должны быть утилизированы в стандартных бункеров отходов вместе с другими видами отходов.

3. Такие продукты могут быть вредны для окружающей среды и требуют специальных форм обработки, восстановления, утилизации и обезвреживания

ALB Infrared sensor levizje RAFI SR18

Montimi aplikim duhet të bëhet nga elektricisti të kualifikuar sipas këtij manuali.

Ju lutem, mbani udhëzimi.

Karakteristikat e produktit:
Zbulimi Varg: 180 °
Furnizimi me energji elektrike: 220V~240VAC, 50Hz
Konsumi i energjisë: rerafërsisht. 0.5W
Distancë Zbulimi: 12m max (<24 °C)
Lartësia Instalimi: 1.8 ~ 2.5 milion
Vonesa Koha: 10sec - 15min (rregullueshme)
Temperatura e ambientitit: -20 ° + 40 °C
Dritë ambientit: 3-2000LUX (rregullueshme)
Indeksi i mbrojtjes: IP44
Vlerësuar ngarkesë: Max .800W llambë për qelime të veçanta (220V~240VAC)

Shënime të përbashkëta dhe informacione

Kryejtë do aktivitet me furnizimin me energji elektrike në përbën rrezik potencial e goditjes elektrike. Para rritje, furnizimi me energji elektrike duhet të jetë i fikur duke përdorur çelësin kryesor.

Vlerësuar ngarkesë max duhet të respektohet kur lidh sensor.

Senzor nuk është e rekomanduar të përdoret për kontrollin e llambat fluoeshente. Kaloni shpesh të në / off mund të shkurtrojë jetën llambë.

Senzor është i dizajnuar për montim vertikal e sipërfaqe jo të luajtshme. Shmangni instalimin pranë zonave me varacione të mëdha të temperaturës - afër ajër të kondicionuar apo ngrohje, si dhe në drejtim të reflektuar sipërfaqe.

Instalim

- Fikni furnizimit me energji elektrike.
- Heq kapakun dhe për të hequr bazën mbpara. Merrni tela të energjisë nëpër vrimë e bazës.
- Fix bazën në pozicionin e zgjedhur me një vidë.
- Lidhjeni fuqinë dhe ngarkesë me korrespondon bllok terminali sipas diagramit.
- Test sensor.
- rregulluar sensor në bazë me një vidë.

Testimi sensor

1. Para switching furnizimit me energji në, drejtohem çelës kundër akrepave të sahait të MIN dhe çelësin LUX clockwise për☼.
2. pshuthet Switch mbi dhe të lenë sensor për 30 sec për të kaluar në mënyrë të punës. Nëse nuk ka levizje në zonën e zbulimit sensor, llambë do të shndërrohet-off në 7 ~ 13sec.
3. Për të testuar ndjeshmëria ambientit të lehta, të kthethet LUX knob anti-clockwise për pozicionin 3. llambë do të jetë i fikur edhe nga levizja në zonën e zbulimit.
4. Nëse testimi në mes të ditës, ju lutemi drejtohuni LUX pullën në ☼ (SUN) pozicioni përndryshe llamba sensor nuk mund të punojë.
Arsyet e mundshme për malfunzionet sensor
➤ llamba nuk kaloni në:
a. Ju lutem kontrolloni fuqinë dhe ngarkesë të lidhjeni është e saktë.
b. Kontrolloni nëse ngarkesa është e mirë.
c. Kontrolluar nëse drita pune korrespondon me dritë ambientit.
➤ Ndjeshmëria është e dobët:
a. Ju lutem kontrolloni nëse ka pengojnë në frontin e dritares zbulimit për efekt marrjen e sinjalave.
b. Ju lutem kontrolloni nëse temperatura e ambientitit është shumë e lartë.
c. Ju lutem kontrolloni nëse burimi sinjalat është në fushën e zbulimit.

a. Ju lutem kontrolloni nëse lartësia instalimit korrespondon me lartësinë tregoi në udhëzimi.
➤ Sensor nuk mund të mbyllë ngarkesën automatikisht:
a. Kontrolloni nëse ka sinjale të vazhdueshme në fushën e zbulimit.
b. Kontrolloni nëse koha vonesa është e vendosur për të gjatë.
c. Kontrolloni nëse pshuteti korrespondon me udhëzim.

d. Kontrolloni nëse ndryshimi temperatura qartë nears sensor, të tilla si gjendjen e ajrit ose ngrohje qendrore etj
Mbajeni mjedisin të pastër:
1. Ju lutemi të disponojë të gjitha elementet e pakos veçmas në enë adekuate materiale përkatëse.

2. Përpara vendosjes sensor marrë jashtë funksionit, kontaktini shëtitës / miqve ose i referohem udhëzimeve të organizatave lokale tuj të mbrojtjes të mjedisit.
Zbatohet për produktet e WEEE etiketuar (kalo jashtë kosh të plehrave):

- etikët WEEE nënkupton domosdoshmërinë e mbledhja selektive e mbeturinave elektrike dhe pajisjet elektronike.
- Produktet e shënuar në këtë mënyrë nuk duhet të hidhen të kazarët e mbeturinave standarde bashku me llojet e tjera të mbeturinave.
- Produktet e tilla mund të jenë të dëmshme për mjedisin dhe të kërkojë formë të veçanta të përpunimit, shërimit, riciklimin dhe neutralizim

GR Υπερθερος αισθητήρας κίνησης RAFI SR18

Τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με το χειρeidίο αυτό.

Παρακαλώ, κρατήστε τις οδηγίες.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος:
Εύρος ανίχνευσης: 180 °
Τροφοδοσία: 220V~240VAC, 50Hz
Κατανάλωση ισχύος: περ. 0.5W
Η απόσταση ανίχνευσης: 12m max (<24 °C)
Ύψος εγκατάστασης: 1.8 ~ 2.5m
Χρόνος καθυστέρησης: 10sec - 15 λεπτά (ρυθμιζόμενο)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 ° + 40 °C
Το φως του περιβάλλοντος: 3-2000LUX (ρυθμιζόμενο)
Δεικτική προστασίας: IP44
Όνομαστικό φορτίο: Max .800W Ειδικού Σκοπού Lamp (220V~240VAC)

Κοινή σημειώσεις και πληροφορίες

Την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε συνιστά πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πριν από την τοποθέτηση, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να απενεργοποιηθεί με το γενικό διακόπτη.

Βαθμολογήθηκε με μέγιστο φορτίο θα πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνδεση του αισθητήρα.

Αισθητήρας δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο φθορισμού λαμπτήρες. Συχνές διακοπές on / off μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της λάμπας.

Ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί για κάθεται τοποθέτηση του μη κινητών επιφανειών. Αποφύγετε την εγκατάσταση κοντά σε περιοχές με μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας - κοντά σε κλιματιστικά ή θερμάστρες, καθώς και απέναντι στο ανακλαστικές επιφάνειες.

Εγκατάσταση

- Διακόψτε την τροφοδοσία.
- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τρύπα βάση. Πάρτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από την τρύπα της βάσης.
- Στερεώστε τη βάση για την επιθυμητή θέση με μια βίδα.
- Συνδέστε τη δύναμη και το φορτίο με τα αντίστοιχα μπλοκ ακροδεκτών σύμφωνα με το διάγραμμα.
- Ελέγξτε τον αισθητήρα.
- Στερεώστε τον αισθητήρα στη βάση με μια βίδα.

Έλεγχος του αισθητήρα

1. Πριν από την μεταγωγική τροφοδοσία, γυρίστε το κουμπί ροιστερόστροφα TIME για λεπτά και το διακόπτη δεξιόστροφα για να LUX ☼.
2. Ενεργοποιήστε δύναμη και αφήστε τον αισθητήρα για 30 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία εργασίας. Αν δεν υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα, θα ανάψει-off σε 7 ~ 13sec.
3. Για τον έλεγχο ευαισθησίας φως του περιβάλλοντος, γυρίστε LUX διακόπτη ροιστερόστροφα στη θέση 3. Η λάμπα θα σβήσει ακόμα και από την κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης.
4. Αν ο έλεγχος στο φως της ημέρας, παρακαλούμε γυρίστε το κουμπί για να LUX ☼ (SUN) θέση άλλως η λυχνία αισθητήρα δεν μπορούσε να δουλέψει.
Πιθανοί λόγοι για δυσλειτουργίες του αισθητήρα
➤ Η λάμπα δεν ανάβει:
a. Παρακαλούμε ελέγξτε την εξουσία και να φορτώσει τη σύνδεση είναι σωστή.
β. Ελέγξτε αν το φορτίο είναι καλό.
γ. Ελέγξτε εάν το φως εργασίας αντιστοιχεί στο φως του περιβάλλοντος.
➤ Η ευαισθησία είναι κακή:
a. Παρακαλώ ελέγξτε αν υπάρχει εμποδίζουμ μπροστά από το παρόμοιο ανίχνευσης για να πραγματοποιήσει λήψη των σημάτων.
β. Παρακαλώ ελέγξτε αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
γ. Παρακαλώ ελέγξτε αν η πηγή είναι τα σήματα στους τομείς ανίχνευσης.

δ. Παρακαλώ ελέγξτε αν ο ύψος εγκατάστασης αντιστοιχεί στο ύψος εδειξε στις οδηγίες.
➤ Ο αισθητήρας δεν μπορεί να κλείσει αυτόματα το φορτίο:
a. Ελέγξτε αν υπάρχουν συνηγές ενδείξεις στους τομείς ανίχνευσης.
β. Ελέγξτε αν η χρονική καθυστέρηση έχει ρυθμιστεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

γ. Ελέγξτε αν η ισχύς αντιστοιχεί με τις οδηγίες.

δ. Ελέγξτε αν η αλλαγή της θερμοκρασίας πλησιάζει προφανώς τον αισθητήρα, όπως κλιματισμό και κεντρική θέρμανση κ.λπ.

Κρατήστε το περιβάλλον καθαρό:
1. Παρακαλούμε να μια διαθεσόνω όλα τα στοιχεία της δέσμης μέτρων ξεχωριστά σε κατάλληλα δοχεία αντίστοιχο υλικό.




2. Πριν από την τοποθέτηση του αισθητήρα εκτός λειτουργίας, επικουνημίστε με τον πωλητή / εισαγωγέα ή αναθεωρήστε στις κατευθυντήριες γραμμές των τοπικών οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος σας.

Ισχύει για τα προϊόντα που φέρουν επίσημωση AHHE (διαγραμμένου κώδο απορριμμάτων):

1. etikéta WEEE συμβολίζει την αναγκαιότητα της ηλεκτρικής συλλογής των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

2. Τα προϊόντα που επισμαίνονται ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να απορριπτόνται στους κάδοους απορριμμάτων σάταντα μαζί με άλλα είδη αποβλήτων.

3. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και απαιτούν ειδικές επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης και ερουδετήρησης



Order Code	Item Reference	Barcode
VIV0053613	RAFI SR18-W	3800228023020
VIV0053612	RAFI SR18-B	3800228023013

Благодарим ви, че избрахте продукт VIVALUX.
Thank you for choosing a VIVALUX product.
Vielen Dank für die Wahl eines VIVALUX Product.
Merci d'avoir choisi le produit VIVALUX.
Grazie per aver scelto un prodotto VIVALUX.
Gracias por elegir un producto VIVALUX.
Ви благодариме за изборот VIVALUX производ.
Hvala na odabiru proizvođa VIVALUX.
Хвала на избору VIVALUX произвоd.
Vä multumim pentru alegerea produselor VIVALUX.
Köszönjük, hogy egy VIVALUX terméket választott.
Děkujeme, že jste si vybrali produkt VIVALUX.
Hvala, ker si izbrali izdelek VIVALUX.
Đakujeme, že ste si vybrali produkt VIVALUX.
Спасибо, что выбрали VIVALUX продукты.
Falemninderst për zgjedhjen e një produkt VIVALUX.
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή VIVALUX προϊόν.
Viva Ltd.
27A Banskо shose Str.
8800SIlven BULGARIA